

【H018H 说明书】

产品清单：扫描枪主机、充电接收二合一底座、数据线、合格证说明书、设置卡片、用前必看指导页

注意：不要随意扫描设置说明书上的条码，并妥善保管说明书。

使用说明如下：

1. **使用说明：**底座连接电脑将扫描枪底座连接数据线，数据线连接到电脑的 USB 接口（如果是台式机，请连接到台式机后面的 USB 接口）
2. **充电指示说明：**扫描枪未放置时，指示灯不亮；充电中，指示灯为红色；充电完成指示灯为绿色。蓝色指示灯为通讯指示灯，闪烁常亮为正常显示。
3. **蜂鸣器提示说明：**响一声，表示读取成功并上传（使用【存储模式】时，则存储在机器里）；响三声短鸣，表示读取数据成功但数据未上传；扫描枪在配对的时，响五声短鸣表示配对不成功，需要重新配对；响三声长鸣，表示电量过低，请及时充电；扫描枪不使用时长鸣一声，扫描枪进入待机模式，再按下扫描按键即可继续使用。
4. **充电提示：**底座设置的充电电流为 120mA，电池容量为 600mAh，**充满电为 3 小时**，可连续使用 8 小时。（扫描枪可以一直放在充电槽中，底座有过充安全保护，无须担心充电问题。）

以下设置为特殊用途设置，请仅在您有需要的时候使用。

- **【普通上传】：**就是按一下扫描枪按键，出一次红光，识别一次条码。
- **【存储模式】：**扫描的条码会保存在机器里面，扫描条码上传即把保存在扫描枪的条码上传到电脑上。
- **【休眠时间】：**扫描枪在不使用时，会自动进入休眠状态，如需取消休眠，先扫描【休眠时间】，再扫描对应的休眠时间即可完成设置，可设置无休眠。

下面为常见问题解答。遇到问题时，请参考以下方法解决。

1) 扫描枪扫描条码发出：“滴 滴滴滴”，提示配对不成功，怎么处理？

答：请在接收器刚接入电脑的 10 秒内，直接扫描【一键配对】，即可完成设置。

2) 扫描条码遇到“00 123456”，前面多加了 2 个数字，解决方法。

答：这个是扫描枪显示 ID 了，扫描说明书上面的【ID 隐藏】即可解决这个问题。

3) 扫描条码不会换行或没有回车，解决方法

答：扫描条码没有换行，将输入法切换为英文输入法即可。此方法还不能解决问题，请扫描说明书上的【条码后缀设置】对应条码即可。

更多疑问请联系我们：

电话：400-8092-138 技术 Q 群 477171862

查询网址：www.pandianji.net www.saomage.com

感谢选购，如有不满或疑问，请联系我们解决，服务到您满意为止。本店有售扫描枪、扫描平台、二维码扫描枪、条码打印机、盘点机等，欢迎垂询选购。

有疑问请联系客服，诚挚为您服务。谢谢谅解和支持。

【附录】设置条码

回复系统设置：



进入设定



回复出厂设置



退出设定



普通上传



ID 隐藏

配对接收器：请在底座接上电脑的 10 秒内，扫描“一键配对”的条码：



一键配对

上传设置：



普通上传



存储模式



条码上传（储存的条码）



删除保存的条码

休眠时间设置：（请先扫描休眠时间设置，再扫描休眠时间即可）



休眠时间设置



休眠时间：10 分钟



休眠时间：20 分钟



不休眠

【条码后缀、扫描方式设置】



进入设置



默认回车



按键扫描



回车换行



连续扫描



退出设定

如需更多条码设置，请联系扫码哥工作人员。